

一键紧急报警对讲系统 快速设置方法

一、用手机发短信设置主要参数方法（一键---四键主机通用）

1.0 **先插电话卡再通电**，等待主机语音播报：GSM 已启动（**电话卡缺口朝上**）：先拨打报警主机里的电话号码再发送短信指令，能打通或有振铃，代表手机卡没有插反，可以正常使用、否则需要确认卡是否欠费或者卡方向插反的情况。

1.1 **短信设置 接警电话号码（短信模式 123456+1500X+接警号码：X 为数字 1-8，“+”号不能省） 例如：**

（第 1 组电话）编辑短信：123456+15001+接警号码（“+”号不能省），发送到报警主机里的手机号

（第 2 组电话）编辑短信：123456+15002+接警号码（“+”号不能省），发送到报警主机里的手机号

以此类推（最大可以存 8 组电话号码，根据需要设置几组电话）

举例：存第 1 组是 110 电话，发送短信：123456+15001+110 到主机即可（“+”号不能省）

1.2 **修改报警主机使用用户名称（代码 00，“+”号不能省）**

编辑短信：123456+00+主机名称（最多 12 个汉字） 发送到报警主机的手机号

举例：使用用户名称：中心路白云小学；编辑短信：123456+00+中心路白云小学 发送到报警主机的手机号

1.3 **修改防区名称（报警事件名称）（“+”号不能省）**

编辑短信：123456+2 位防区号+防区名称（最多 16 个汉字） 发送到报警主机的手机号，防区 号范围：01-16

举例：01 防区名称：门卫室报警，编辑短信：123456+01+门卫室报警 发送到报警主机的手机号。

注：1.2 和 1.3 组合起来电话语音播报就是：中心路白云小学门卫室报警。

1.4 **电话语音播报开启（“+”号不能省） 出厂默认为：拨通电话直接对讲。无电话语音播报功能。**

如需接通电话时，电话播报语音（某某路某某小学紧急报警……），需开启此功能

第一步：主板**红色 JP1 短接**，连续快速按两下“KS”按钮，语音播报：报警后自动语音播报**开启/关闭** 模式切换即可。

第二步：编辑短信：**123456+13800+0101** 播报次数（0-6 次），发送到报警主机的手机号即可。如 2 次：编辑短信：**123456+13800+0202**

1.5 **短信设置 ID 号和开启连服务器平台功能（“+”号不能省） 默认没有开通此功能，需厂家授权，此功能支持 APP 报警，PC 软件报警等。可能需单独收费，详细咨询各地经销商。**

编辑短信：123456+16100+4 位 ID 号， 发送到报警主机的手机号。（设置 ID 号）

JP1 断开，连续快速按 KS 按钮八下，语音播报：开启 1 号云平台。

1.6 **开启连 NB 云平台；此功能支持微信报警，PC 端报警，短信报警，电话报警等。（采购前跟销售说明才能使用）**

JP1 断开，连续快速按 KS 按钮八下，语音播报：开启 3 号云平台；然后用“云联网”小程序扫描二维码。（小程序操作找技术人员索要）

云联网 Alarm 公众号



操作视频二维码



四键紧急报警对讲系统 快速设置方法（二键、三键主机通用）

2.0 四键报警主机快捷设置 4 组号码，操作步骤如下：

报警主板 红色 JP1 未短接的情况下，连续快速按六下“KS”按钮，语音播报：系统设置为 4 键紧急报警系统

（此时第 1 个按键对应 110、第 2 个按键对应 119、第 3 个按键对应 120、第 4 个按键无电话号码，需短信设置，参考下面 2.1 节）。

2.1 如四键报警主机 4 个按键对应的号码不是 110/119/120...等，则自己短信编辑修改即可。方法如下（代码 50，“+”号不能省）

第 1 个按键 拨打第 1 个用户电话；编辑短信：123456+15001+报警号码

第 2 个按键 拨打第 2 个用户电话；编辑短信：123456+15002+报警号码

第 3 个按键 拨打第 3 个用户电话；编辑短信：123456+15003+报警号码

第 4 个按键 拨打第 4 个用户电话；编辑短信：123456+15004+报警号码

二、主板“KS”按键，多功能按键设置方法如下：

A、主板 红色 JP1 未短接 的情况下，按主板“KS”按钮、功能设置操作如下：

1. 按第一下“KS”按钮，语音播报：学习 1 防区。（此时触发探测器，可自动配对好无线探测器，有多个探测器时，再按一下“KS”按钮，学习下一个防区的无线探测器，总共 16 个防区，每个防区可以学习 4 个无线探测器）
2. 连续快速按两下“KS”按钮，语音播报：学习遥控器。（此时触发遥控器，可自动配对好无线遥控器，有多个遥控器时依次触发即可）
3. 按第三下“KS”按钮，语音播报：退出学习状态。（退出学习状态后才能进行后面步骤的设置操作）
4. 连续快速按两下“KS”按钮，语音播报设置过的电话号码（主机内有号码时才会播报）。
5. 连续快速按三下“KS”按钮，语音播报：需要拨通所有号码/拨通号码即可。
6. 连续快速按四下“KS”按钮，语音播报：遥控器删除完毕，请重新学习。
7. 连续快速按五下“KS”按钮，语音播报：探测器删除完毕，请重新学习。
8. 连续快速按六下“KS”按钮，语音播报：设置为 4 键报警系统（默认第 1 个按键对应 110、第 2 个按键对应 119、第 3 个按键对应 120、第 4 个按键无号码，需自己短信设置，参考 2.1 节）。
9. 连续快速按七下“KS”按钮，语音播报：1 全部互联模式/2 只联动主机模式（1 全部互联模式：所有设备相互之间联防报警。 2 只联动主机模式：其中一台设成总机，其余设备设成分机，分机能与主机之间实现联防报警，即分机报警，主机能收到警情）。该模式需开通 ID 号。
10. 连续快速按八下“KS”按钮，语音播报：开启 1 号云平台，3 号云平台，关闭云平台（1：DSA 平台、3：NB 平台）。

B、主板 红色 JP1 短接 的情况下，按主板“KS”按钮、功能设置操作如下：（设置完成后要把 JP1 断开）。

1. 按第一下“KS”按钮，语音播报：学习 1 防区。（此时触发探测器，可自动配对好无线探测器，有多个探测器时，再按一下“KS”按钮，学习下一个防区的无线探测器，总共 16 个防区，每个防区可以学习 4 个无线探测器）
2. 连续快速按两下“KS”按钮，语音播报：学习遥控器。（此时触发遥控器，可自动配对好无线遥控器，有多个遥控器时依次触发即可）
3. 按第三下“KS”按钮，语音播报：退出学习状态。（退出学习状态后才能进行后面步骤的设置操作）
4. 连续快速按两下“KS”按钮，语音播报：报警后语音播报开启/关闭。
5. 连续快速按三下“KS”按钮，语音播报：提示语音开启/关闭。
6. 连续快速按四下“KS”按钮，语音播报：恢复短信内容。
7. 连续快速按五下“KS”按钮，语音播报：恢复部分数据，除了无线遥控器和探测器不恢复。
8. 连续快速按六下“KS”按钮，语音播报：恢复所有数据，包括短信和无线探测器和遥控器。

使用注意：1、主机在使用时，必须等主机说完当前内容后，再进行下一步操作。否则操作无效。

2、实际使用时，短按对应的报警按钮（2 秒左右），即可触发报警，同时主机会外拨电话，实现语音双向对讲。

3、通话过程中或结束后，可按遥控撤防，或**长按报警按钮 5 秒左右，撤销警报（挂断电话）。**